

# GENERADORES INVERTER

## IG1000

|   |  |
|---|--|
| Frecuencia nominal AC Hz                      | 50   |
| Voltaje nominal (AC)                          | 230  |
| Corriente nominal AC A                        | 3.9  |
| Velocidad nominal (rpm/min)                   | 5500   |
| Potencia nominal (kVA)                        | 0.90   |
| Potencia máxima (kVA)                         | 1.0  |
| Voltaje DC                                    | 12 V - 5 A   |
| Interruptor eléctrico                         | Disponible   |
| Nº Fases                                      | Monofásico   |
| Modelo motor                                  | KG 144   |
| Tipo motor                                    | Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV. |
| Cilindrada (c.c.)                             | 53.5   |
| Potencia nominal Kw /rpm                      | 1.3  |
| Velocidad de rotación nominal (rpm)           | 5500   |
| Sistema de inyección                          | T.C.I.   |
| Bujía   | A7RTC / UR5  |
| Sistema de arranque                           | Manual autoenvolvente  |
| Consumo L/h<br>(carga: 75% / 50% / 25%)       | 0.61 / 0.40 / 0.20   |
| Aceite lubricante                             | SAE10W30   |
| Capacidad dep. combustible (L)                | 2.6  |
| Combustible                                   | Gasolina sin plomo   |
| Autonomía horas<br>(carga: 75% / 50% / 25%)   | 4 / 6.4 / 12.9   |
| Nivel de ruido<br>(sin carga máx.)(dB(A)/7 m) | 54-59  |
| Medidas (LxWxH) (mm)                          | 460 x 250 x 395  |
| Peso (kg)                                     | 14   |